



- 频率范围：DC~6000MHz
- 避雷方式：气体放电管式
- 本避雷器能对进入天线的浪涌电流进行导流入地，从而为发射机、接收机等提供完善的雷电保护。

技术参数	
产品型号	BLQ-6000A
频率范围-MHz	DC~6000
放电电压-V	230
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
插入损耗-dB	≤0.2
避雷方式	气体放电管式
功率容量-W	200
接头类型	N 阳头/N 阴头
尺寸-MM	约 68×31×23
重量-KG	约 0.125
工作温度-°C	-45~65
储存温度-°C	-55~85



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司